

Growatt ShineWiFi-X

- Instalación fácil, sin cables
- Puerto de comunicación USB
- Almacenamiento incorporado, 1 mes de datos
- Monitorización mantenimiento en línea



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.ginverter.com

Hoja de datos	ShineWiFi-X
Parámetros Wireless	
Estándar inalámbrico	802.11 b/g/n
Rango de frecuencia	2.4G~2.5G (2412M~2484M)
Potencia de transmisor	802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)
Sensibilidad del receptor	CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps : -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm
Parámetros de hardware	
Interfaz de datos	USB
Tensión operativa	5V(+/-5%)
Potencia máx. de consumo y transmisión	1.2W
Muestra	LED
Parámetros de aplicación	
Servidores soportados	ShineServer
Comunicación con inversor	USB (protocolo Modbus RTU)
Comunicación con servidor	TCP (protocolo Modbus TCP)
Internet	2.4G WIFI
Rango máx. de comunicación	50m
Tipo de configuración	APP
Intervalo de transferencia de datos	5 Minutos
URL del servidor por defecto	server.growatt.com
Datos generales	
Dimensión	135/79/29mm
Peso	60g
Temperatura de operación	-20°C ~ +65°C
CE	

* Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso